54920010413
54920010022
54920010342
54920010442
54920010291
54920010249
54920010248
54920010298
54920010251
54920010417

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.31
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=110mm (1250N), l=8m
izbūvēt ar caurduršanu 1.5m zem kokiem

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=43m
attālums starp balstiem, l=35m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=6m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=24m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.30
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=37m

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=42m
attālums starp balstiem, l=35m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.29
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=29m

Dimzas

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=43m
attālums starp balstiem, l=36m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=12m

aizsargcaurulē d=110mm (1250N), l=8m
izbūvēt ar caurduršanu 1.5m zem kokiem

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.28
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=43m
attālums starp balstiem, l=31m

aizsargcaurulē d=110mm (1250N), l=8m
izbūvēt ar caurduršanu 1.5m zem kokiem

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.27
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=6m

valsts autoceļš V1054

Jaužupe

aizsargcaurulē d=110mm (1250N), l=8m
izbūvēt ar caurduršanu 1.5m zem kokiem

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=40m
attālums starp balstiem, l=31m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=18m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.26
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=38m

Izrauj celmu

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=43m
attālums starp balstiem, l=35m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.25
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=38m

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=43m
attālums starp balstiem, l=35m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.24
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=43m
attālums starp balstiem, l=35m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=38m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.23
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=110mm (1250N), l=8m
izbūvēt ar caurduršanu 1.5m zem kokiem

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=42m
attālums starp balstiem, l=34m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.22
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=24m

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=43m
attālums starp balstiem, l=31m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.21
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S
nepieciešamības gadījumā kokiem apzāģēt zarus

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=10m

aizsargcaurulē d=110mm (1250N), l=8m
izbūvēt ar caurduršanu 1.5m zem ceļa zem kokiem

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=43m
attālums starp balstiem, l=38m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=9m

Dimzas

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.20
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

Izrauj celmu

Jaužupe

Projektējamā 0.4kV KL
AXMK-4x25, l=46m
attālums starp balstiem, l=36m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=40m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.19
ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m
ar gaismekli HORNET 100S

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=10m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=11m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=9m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=4m

aizsargcaurulē d=63mm
(450N), l=4m

aizsargcaurulē d=110mm (1250N), l=8m
izbūvēt ar caurduršanu 1.5m zem kokiem

Savietojums ar lapu ELT-7
Savietojums ar lapu ELT-6

Savietojums ar lapu ELT-7
Savietojums ar lapu ELT-6

Būves klasifikācija; I grupa

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Skaidrojošās piezīmes
201.	2214	Maģistrālās elektropārvades līnijas	Maģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades un sadales līnijas

	Uzvārds	Paraksts	Datums
Pārbaudīja	I.Ozoliņš		12.06.2017.
Izstrādāja	I.Ozoliņš		12.06.2017.

Projekta Nr. Nr.28J–2017

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde

Projekta nosaukums: Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Vircavas pagasta Vircavas ciema Platones ielā un Jelgavas ielā

Genplāns ar esošiem un projektējamiem elektriskajiem tīkliem Jelgavas iela

Stadija	Projektētājs
TS	TELMS
Mērogs	
1:500	Būvkomersanta reģistr.Nr: 0481–R
Lapa	Adrese: Šmārdes iela 3, Jelgava, LV–3001 Tel.: 63122277 Fax.: 63122278 e–pasts: telms@telms.lv
ELT–7	

Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: INGARS OZOLIŅŠ (vārds un uzvārds)

Nr. 3-01237 (sertifikāta nr.)

12.06.2017. (datums) (paraksts)

Apzīmējumi:

- 1A — projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 450N
- 1A — projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 750N
- 1A — projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 1250N
- projektējamais apgaismojuma balsts
- esošais gāzes vads
- esošā 20 kV KL
- esošā 0,4 kV KL
- esošais sakaru kabelis
- esošā kanalizācija
- esošā lietus kanalizācija
- esošā sakaru kanalizācija
- esošais ūdensvads
- esošā siltumtrase
- esošā ielu apgaismojuma 0.4kV KL
- esošā 0,4 kV EPL
- esošā 20 kV EPL
- esošais optiskās šķiedras kabelis

Piezīmes:

1. 0.4kV KL guldīt 1m dziļumā no esošās zemes virsmas.
2. Šķērsojot pazemes inženierkomunikācijas un ceļus, kabeļus guldīt aizsargcaurulēs.
3. 30cm virs kabeļa montēt kabeļa aizsardzības signāllentu.
4. Kabeļus guldīt atklātā tranšejā.
5. Būniecības laikā atšurfēt esošās inženierkomunikācijas projektējamās 0.4kV trasēs.
6. Pēc rekonstruējamo līniju izbūves veikt ceļu segumu un zaļās zonas atjaunošanas darbus, ne sliktākā kvalitātē, kā bija pirms darbu uzsākšanas.
7. Dažādas piederības kabeļus guldot paralēli minimālais attālums starp kabeļiem 0.5m.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt visu esošo inženierkomunikāciju novietojumu dabā un saskaņot būvdarbu veikšanas laiku ar komunikāciju uzturētāju.
9. Projektējamās 0.4kV KL aizsargjoslu attīrīt no kokiem un krūmiem, 1m uz katru pusi no līnijas ass.
10. Rakšanas darbus gar koku sakni, kuru diametrs pārsniedz 20 mm, veikt ar rokām,
   – saglabājot koku galvenās saknes (diam. virs 20mm);
   – traucējošo sakņu nogriešanu un apstrādi veikt kokkopja – arboristu uzraudzībā;
   – būvdarbu laikā nodrošināt koku stumbru aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem, paredzot koka dēļu vairogus;
   – atklātās koku saknes nosegt ar mitru maisaudumu.
11. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

Šķērsprofils
Zālāja seguma atjaunošana
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

1.00m

- Atjaunojamā zālāja segums
- Melnzeme h 100mm
- Esošā pamata grunts
- Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm
- Kabelis(aizsargcaurulē)
- Kabeļa smilts gultne-100mm

Šķērsprofils
Esošā asfalta seguma atjaunošana (iebraukšuvei)
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

1.00m

- Atjaunojamais asfalta segums AC-11 h=40mm
- Asfalta segums AC-22 h=60mm
- Minerālmateriālu maisījums fr.0/45mm-250mm
- Drenējošā smilts 300mm
- Esošā pamata grunts
- Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm
- Kabelis(aizsargcaurulē)
- Kabeļa smilts gultne-100mm

Šķērsprofils
Esošā grants seguma atjaunošana (iebraukšuvei)
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

1.00m

- Atjaunojamais grants segums h=40mm
- Grants segums h=60mm
- Minerālmateriālu maisījums fr.0/45mm-250mm
- Drenējošā smilts 300mm
- Esošā pamata grunts
- Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm
- Kabelis(aizsargcaurulē)
- Kabeļa smilts gultne-100mm