Apzīmējumi:

- projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 450N
- projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 750N
- projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 1250N
- projektējamais apgaismojuma balsts
- esošais gāzes vads
- esošā 20 kV KL
- esošā 0,4 kV KL
- esošais sakaru kabelis
- esošā kanalizācija
- esošā lietus kanalizācija
- esošā sakaru kanalizācija
- esošais ūdensvads
- esošā siltumtrase
- esošā ielu apgaismojuma 0.4kV KL
- esošā 0,4 kV EPL
- esošā 20 kV EPL
- esošais optiskās šķiedras kabelis

Piezīmes:

1. 0.4kV KL guldīt 1m dziļumā no esošās zemes virsmas.
2. Šķērsojot pazemes inženierkomunikācijas un ceļus, kabeļus guldīt aizsargcaurulēs.
3. 30cm virs kabeļa montēt kabeļa aizsardzības signāllentu.
4. Kabeļus guldīt atklātā transejā.
5. Būvniecības laikā atšurfēt esošās inženierkomunikācijas projektējamās 0.4kV trasēs.
6. Pēc rekonstruējama līniju izbūves veikt celu segumu un zaļās zonas atjaunošanas darbus, ne sliktākā kvalitātē, kā bija pirms darbu uzsākšanas.
7. Dažādas piederības kabeļus guldot paralēli minimālais attālums starp kabeļiem 0.5m.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt visu esošo inženierkomunikāciju novietojumu dabā un saskaņot būvdarbu veikšanas laiku ar komunikāciju uzturētāju.
9. Projektējamās 0.4kV KL aizsargjoslu attīrīt no kokiem un krūmiem, 7m uz katru pusi no līnijas ass.
10. Rakšanas darbus gar koku saknēm, kuru diametrs pārsniedz 20 mm, veikt ar rokām,
   - saglabājot koku galvenās saknes (diam. virs 20mm);
   - traucējošo sakņu nogriešanu un apstrādi veikt kokkopja – arborista uzraudzībā;
   - būvdarbu laikā nodrošināt koku stumbru aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem, paredzot koka dēļu vairogus;
   - atklātās koku saknes nosegt ar mitru maisadumu.
11. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

Šķērsprofils

Zālāja seguma atjaunošana
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.



- *Atjaunojamā zālāja segums*
- *Meinzeme h 100mm*
- *Esošā pamata grunts*
- *Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm*
- *Kabelis(aizsargcaurulē)*
- *Kabeļa smilts gultne-100mm*

Šķērsprofils

Esošā asfalta seguma atjaunošana (iebraukšanai)
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.



- *Atjaunojamais asfalta segums AC-11 h=40mm*
- *Asfalta segums AC-22 h=60mm*
- *Minerālmateriālu maisījums fr.0/45mm-250mm*
- *Drenējošā smilts 300mm*
- *Esošā pamata grunts*
- *Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm*
- *Kabelis(aizsargcaurulē)*
- *Kabeļa smilts gultne-100mm*

Šķērsprofils

Esošā grants seguma atjaunošana (iebraukšanai)
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

- *Atjaunojamais grants segums h=40mm*
- *Grants segums h=60mm*
- *Minerālmateriālu maisījums fr.0/45mm-250mm*
- *Drenējošā smilts 300mm*
- *Esošā pamata grunts*
- *Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm*
- *Kabelis(aizsargcaurulē)*
- *Kabeļa smilts gultne-100mm*

54920010309
54920010159
54920010310
54920010237
54920010301
54920010178
54920010353
7315030100002
7315030100003

Savietojums ar lapu ELT-4
Savietojums ar lapu ELT-5

aizsargcaurulē d=63mm (450N), l=16m
aizsargcaurulē d=63mm (450N), l=37m
aizsargcaurulē d=63mm (450N), l=4m
aizsargcaurulē d=63mm (450N), l=17m
aizsargcaurulē d=63mm (450N), l=5m
aizsargcaurulē d=63mm (750N), l=16m
aizsargcaurulē d=63mm (750N), l=37m

Projektējamā 0.4kV KL AXMK-4x25, l=42m attālums starp balstiem, l=35m

Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.12 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.13 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.14 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.15 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.16 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.17 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.18 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.19 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.20 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.21 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S
Projektējamais apgaismojuma balsts Nr.22 ar L veida konsoli l=1.5m, balsta augstums h=8m ar gaismekli HORNET 100S

Projektējamā 0.4kV KL AXMK-4x25, l=45m attālums starp balstiem, l=38m

0.60m
0.65m
0.70m
0.75m
0.55m

Būves klasifikācija; I grupa

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Skaidrojošās piezīmes
201.	2214	Maģistrālās elektropārvades līnijas	Maģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades un sadales līnijas

ŠĪ būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: INGARS OZOLIŅŠ (vārds un uzvārds)

Nr. 3-01237 (sertifikāta nr.)

12.06.2017. (datums) (paraksts)

	Uzvārds	Paraksts	Datums
Pārbaudīja	I.Ozoliņš		12.06.2017.
Izstrādāja	I.Ozoliņš		12.06.2017.

Projekta Nr. Nr.28J–2017

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldības īpašumu pārvalde

Stadija: TS

Projektētājs: TELMS

Projekta nosaukums: Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Vircavas pagasta Vircavas ciema Platones ielā un Jelgavas ielā

Mērogs: 1:500

Lapa: ELT–5

Genplāns ar esošiem un projektējamiem elektriskajiem tīkliem Platones iela

Būvkomersanta reģistr.Nr: 0481–R

Adrese: Smārdes iela 3, Tukums, LV–3101
Tel.: 63182277
Fax.: 63182278
e–pasts: telms@telms.lv