

Apzīmējumi:

- 1A — projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 450N
- 1A — projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 750N
- 1A — projektējamā 0.4 kV KL aizsargāta ar aizsargcauruli 1250N
- projektējamais apgaismojuma balsts
- esošais gāzes vads
- esošā 20 kV KL
- esošā 0,4 kV KL
- esošais sakaru kabelis
- esošā kanalizācija
- esošā lietus kanalizācija
- esošā sakaru kanalizācija
- esošais ūdensvads
- esošā siltumtrase
- esošā ielu apgaismojuma 0.4kV KL
- esošā 0,4 kV EPL
- esošā 20 kV EPL
- esošais optiskās šķiedras kabelis

Piezīmes:

1. 0.4kV KL guldīt 1m dziļumā no esošās zemes virsmas.
2. Šķērsojot pazemes inženierkomunikācijas un ceļus, kabeļus guldīt aizsargcaurulēs.
3. 30cm virs kabeļa montēt kabeļa aizsardzības signāllentu.
4. Kabeļus guldīt atklātā tranšejā.
5. Būvniecības laikā atsurfēt esošās inženierkomunikācijas projektējamās 0.4kV trasēs.
6. Pēc rekonstruējamo līniju izbūves veikt ceļu segumu un zaļās zonas atjaunošanas darbus, ne sliktākā kvalitātē, kā bija pirms darbu uzsākšanas.
7. Dažādas piederības kabeļus guldot paralēli minimālais attālums starp kabeļiem 0.5m.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt visu esošo inženierkomunikāciju novietojumu dabā un saskaņot būvdarbu veikšanas laiku ar komunikāciju uzturētāju.
9. Projektējamās 0.4kV KL aizsargjoslu attīrīt no kokiem un krūmiem, 1m uz katru pusi no līnijas ass.
10. Rakšanas darbus gar koku saknēm, kuru diametrs pārsniedz 20 mm, veikt ar rokām,
- saglabājot koku galvenās saknes (diam. virs 20mm);
- traucējošo sakņu nogriešanu un apstrādi veikt kokkopja – arborista uzraudzībā;
- būvdarbu laikā nodrošināt koku stumbru aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem, paredzot koka dēļu vairogus;
- atklātās koku saknes nosegt ar mitru maisaudumu.
11. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

Pirms darbu uzsākšanas
SAŅEMT ATĻAUJU
darbiem autoceļa
ceļa zemes nodalījuma joslā
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Jelgavas nodaļā

SASKAŅOTS AR NOTEIKUMU:
pirms būvdarbu uzsākšanas
saskaņot darba vietas aprīkojuma shēmas
ar VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Jelgavas nodaļu

VAS LATVIJAS VA
Jelgavas nodaļas
ceļu būvinženieris
V.VLASENKO

SASKAŅOTS 2017.gada 26.07.
Izstrādātais būvprojekta risinājums atbilst
VAS "Latvijas Valsts ceļi" 2017.gada 25.07.
izsniegtiem tehniskiem noteikumiem Nr. 4.5.3/3246

1.Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāiesniedz AS „Sadales tīkls" Dienvidu Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas.
Adrese: Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001
Pieņemšanas laiki:
O. 09:00 -12:00; C. 09:00 - 12:00
2.Rakšanas darbi bez rakstiskas AS „Sadales tīkls" atļaujas ir aizliegul

Saskaņots
Jelgavas vanda K
V. Bērziņš
6.07.2017

AS "Sadales tīkls"
Dienvidu Ekspluatācijas daļa
Jelgavas nodaļa
SAŅEMTS
2017.gada 06.07.

AS "Sadales tīkls"
Dienvidu Ekspluatācijas daļas
Jelgavas nodaļas meistars
Ainārs Šilinš

SAŅEMTS
2017.gada 12.07.
Edgars
Jelgavas novada pašvaldības
Īpašuma pārvaldes vadītājs

Iesūtīt min. norādītajos datālumos

VAS "LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS"
Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012, Vienotais reģ. Nr. 40003011229
Tālr. 67168704, lvrtc@lvrtc.lv
SASKAŅOTS ar Nr. LP 14833
kopā ELN-274 ... ekrānuiem
1) Sākami LVRTC raidīšanas darbu atjaunoj
2) 3 darba dienas pirms darbu sākuma izsaukt LVRTC pārstāvi uz būvdarbu vietu pa tālr. 67029540, 26513850.
3) Raidīšanas darbus LVRTC elektroniskā sakaru tīkla aizsargjoslās veikt bez mehānisku palīglīdzekļu
2017. gada 29. jūnijā
Vadošais projektu vadītājs
Romāns Tjakovs
Paraksts:

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Jelgavas iecirkņa
APKALPOŠANA
PAZEMES GĀZESVADU NAV
Jelgavas iecirkņa
vadošais inženieris
ANDIS SERSNOVS
13.06.2017

SASKAŅOTS lattelecom
ar SIA Lattelecom
Nr. 17-13
Vladimirs Burenkovs
SIA Lattelecom
Līniju uzraudzības inženieris

05.07.17.
Saskaņots.....pasūtītājs Vircvas pagasta pārvaldes vadītāja
(paraksts, datums) Rita Borščevska

Piezīmes:

1. Tehniskā shēma izstrādāta saskaņā ar Vircavas pagasta pārvaldes vadītājas izsniegto projektēšanas uzdevumu.
2. Inženierbūves galvenais lietošanas veids 2224.
3. Pirms celtniecības darbu sākuma, būvuzņēmējam, kas veiks darbus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, vismaz četras nedēļas pirms būvdarbu sākšanas jābrīdina zemes gabalu īpašniekus par veicamajiem montāžas darbiem.
4. Projektējamos kabeļus guldīt 1m dziļumā, PE cauruļē no esošām augstuma atzīmēm, ja nav norādīts savādāk.
5. 30cm virs kabeļa montēt kabeļa aizsardzības signāllentu.
6. Kabeļus guldīt atklātā tranšejā.
7. Dažādas piederības kabeļus guldot paralēli minimālais attālums starp kabeļiem 0.5m.
8. Būvniecības laikā atsurfēt esošās inženierkomunikācijas projektējamās 0.4kV trasēs.
9. Rakšanas darbus gar koku saknēm, kuru diametrs pārsniedz 20 mm, veikt ar rokām,
   - saglabājot koku galvenās saknes (diam. virs 20mm);
   - traucējošo sakņu nogriešanu un apstrādi veikt kokkopja - arborista uzraudzībā;
   - būvdarbu laikā nodrošināt koku stumbru aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem, paredzot koka dēļu vairogus;
   - atklātās koku saknes nosegt ar mitru maisaudumu.
10. Esošās demontējamās iekārtas un kabeļus projektējamo darbu zonā paredzēt rūpīgi demontēt un nodot atbilstošām struktūrvienībām.
11. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja norādījumiem.
12. Pirms rakšanas darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar ekspluatējošo organizāciju pārstāvjiem. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.
13. Pēc būvdarbu pabeigšanas skartās teritorijas ir pilnībā jāsakārto - jāatjauno braucamo daļu segumus, paredzēt zālāju atjaunošanu un, ja nepieciešams, arī apstādījumus.
14. Saskaņojumi uz šīs lapas attiecas uz visiem tehniskajā shēmā ietilpstošajiem rasējumiem.
15. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu tehniskās shēmas dokumentāciju.
16. Pārējās piezīmes skatīt paskaidrojuma rakstā.
17. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

Šķērsprofils
Zālāja seguma atjaunošana
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.



- *Atjaunojamā zālāja segums*
- *Melnzeme h 100mm*
- *Esošā pamata grunts*
- *Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm*
- *Kabelis(aizsargcaurulē)*
- *Kabeļa smilts gultne-100mm*

Šķērsprofils
Esošā asfalta seguma atjaunošana (iebrauktuvei)
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

- *Atjaunojamais asfalta segums AC-11 h=40mm*
- *Asfalta segums AC-22 h=60mm*
- *Minerālmateriālu maisījums fr.0/45mm-250mm*
- *Drenējošā smilts 300mm*
- *Esošā pamata grunts*
- *Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm*
- *Kabelis(aizsargcaurulē)*
- *Kabeļa smilts gultne-100mm*

Šķērsprofils
Esošā grants seguma atjaunošana (iebrauktuvei)
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

- *Atjaunojamais grants segums h=40mm*
- *Grants segums h=60mm*
- *Minerālmateriālu maisījums fr.0/45mm-250mm*
- *Drenējošā smilts 300mm*
- *Esošā pamata grunts*
- *Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm*
- *Kabelis(aizsargcaurulē)*
- *Kabeļa smilts gultne-100mm*

Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: INGARS OZOLIŅŠ
(vārds un uzvārds)
Nr. 3-01237
(sertifikāta nr.)
12.06.2017. (datums)
(paraksts)

Būves klasifikācija: I grupa

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Skaidrojošās piezīmes
201.	2214	Maģistrālās elektropārvades līnijas	Maģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades un sadales līnijas

				Projekta Nr.	Nr.28J–2017
				Stadija	Projektētājs
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde			TS	TELMS
Projekta nosaukums:	Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Vircavas pagasta Vircavas ciema			Mērogs	1:1000
	Platones ielā un Jelgavas ielā			Lapa	Būvkomersanta reģistr.Nr. 0481–R
	Genplāns ar esošiem un projektējamiem elektriskajiem tīkliem un saskaņojumi Jelgavas ielā			ELT–3	Adrese: Smārdes iela 3, Tukums, LV–3101 Tel.: 63182277 Fax.: 63182278 e–pasts: telms@telms.lv
Pārbaudīja	I.Ozoliņš		12.06.2017.		
Izstrādāja	I.Ozoliņš		12.06.2017.		

Uzvārds	Paraksts	Dat.
I.Ozoliņš		12.06.2017.
I.Ozoliņš		12.06.2017.